



Big Dutchman

Stellmotor EWA12 480V 60Hz 3Ph 0,7A 3,8U/min 150Nm 13U=2800

Artikelnummer: 60-50-3087



Grunddaten

Produktnamen	Stellmotor
Thermoschutzkontakt	Nein
Baugröße Motor	63
Verwendung in/an	EWA12

Bemessungsdaten

Phasen	3
Frequenz	60

Klassifizierung

Zertifikate	UL, CSA
IP Schutzklasse	IP55

Bemessungsdaten 60 Hz

Nennleistung	0,21 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	277 V
Nennspannung Sternschaltung	480 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	1,28 A
Stromaufnahme Sternschaltung	0,74 A
Nennmoment Motor	150
Drehzahl Getriebe	3,8 U/min